

SIPY – základní nastavení Siemens Gigaset A580IP

Tento dokument obsahuje **stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy** na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci. Kompletní informace naleznete ve výrobce dodávaném manuálu.



Kroky potřebné pro konfiguraci:

- sestavení telefonu
- nastavení českého jazyka
- nastavení parametrů služby Sipy
- kontrola funkční služby

Doplňkové informace:

- možné problémy
- návod na návrat adaptéru do továrních nastavení

Sestavení telefonu:

Propojte jednotlivé napájecí adaptéry do správných modulů:

- zdroj s kulatým konektorem do základnové stanice (největší část)
- zdroj s placatým konektorem vložte do nabíjecí misky

Do základnové stanice připojte UTP (datový) kabel z Vašeho routeru a příslušný zdroj zapojte do zásuvky.

Do přenosné části vložte baterie (dbejte správné polarity), zadní část uzavřete krytem a případně osadte sponu na opasek. Telefon zapněte delším stiskem červeného tlačítka pro ukončení hovoru.

Pro ověření správného spárování přenosné části se základnovou stanicí krátce stiskněte (modře svítící) tlačítko na základnové stanici. Přenosná část by měla začít hrát nastavenou vyzváněcí melodii a na displeji se zobrazí aktuální IP adresa základnové stanice – ta ovšem pro základní konfiguraci není potřeba.

Pokud je vše v pořádku pokračujte v dalších krocích – Nastavení českého jazyka, nebo Nastavení parametrů služby Sipy, pokud budete telefon používat s anglickým rozhraním.

Nastavení českého jazyka:

Následující kroky budou prováděny na přenosné části:

- stiskněte pravé tlačítko pod displejem (na displeji označené jako MENU)
- pomocí spodní části stříbrného tlačítka vyberte volbu Settings
- potvrďte stiskem pravé klávesy pod displejem (na displeji označené jako OK)
- pomocí spodní části stříbrného tlačítka vyberte volbu Handset
- potvrďte stiskem pravé klávesy pod displejem (na displeji označené jako OK)
- pomocí spodní části stříbrného tlačítka vyberte volbu Language
- potvrďte stiskem pravé klávesy pod displejem (na displeji označené jako OK)
- pomocí spodní části stříbrného tlačítka vyberte volbu Cesky
- potvrďte stiskem pravé klávesy pod displejem (na displeji označené jako OK)
- aktivace volby je potvrzena zaškrtnutím políčka vpravo dole
- 4x stiskněte levou klávesu pod displejem (na displeji označené jako šipka zpět)
- změna je hotová

Nastavení parametrů služby Sipy:

V případě, že telefon konfiguruje po první zapnutí, nebo resetu do továrního nastavení, máte na displeji uvítací zprávu, že máte novou zprávu. Stiskněte červeně blikající tlačítko a postupujte podle návodu níže. V ostatních případech musíte projít skrze nabídku (Menu) telefonu (Menu-Nastavení-Základna-Telefonie-Pruvodce pripojenim-PIN [0000] a dále dle níže uvedeného postupu:

Následující kroky budou opět prováděny na přenosné části:

- na otázku **Vybrat poskytovatele VoIP pripojeni** odpovězte **Ano** stisknutím pravého tlačítka pod displejem
- v nabídce **Vybrat zemi** vyberte **Czech Republic** a stisknutím pravého tlačítka pod displejem potvrďte **OK**
- v nabídce **Vyberte poskytovatele** vyberte **SIPY.cz** a stisknutím pravého tlačítka pod displejem potvrďte **OK**
- do položky **Uživatelské jméno:** napište^(*) **Vám přidělené číslo SIPY.cz** v národním formátu (tedy 9 číslic, například 246030201) a stisknutím pravého tlačítka pod displejem potvrďte **OK**

() Pro přepnutí klávesnice na psaní číslic stiskněte opakovaně tlačítko # (křížek) tak, aby se Vám na displeji zobrazila volba: (Abc -> 123).*

- do položky **Overeni jméno:** napište opět **Vám přidělené číslo SIPY.cz** v národním formátu a stisknutím pravého tlačítka pod displejem potvrďte **OK**

do položky **Overeni Heslo:** napište^(*) **Vaše heslo SIPY** (pokud si službu aktivujete v rámci některého z balíčků WIA – například WIA 5G a službu SIPY použijete poprvé, je heslo shodné pro Váš účet WIA 5G). stisknutím pravého tlačítka pod displejem potvrďte **OK**

() Pro přepnutí klávesnice na psaní příslušných znaků stiskněte opakovaně tlačítko # (křížek) tak, aby se Vám na displeji zobrazila příslušná volba. Vždy přepínáte na možnost uvedenou za šipkou. Možnosti jsou (Abc -> 123) – psaní číslic, (123 -> abc) – psaní malých písmen, (abc -> Abc) – psaní velkých písmen a poslední možnost je psaní znaků (#@\&§).*

- konfigurace je hotová

Kontrola funkční služby Sipy:

Pokud jste vše provedli správně, je telefon plně nakonfigurován k používání. Pro ověření můžete provést hovor na testovací číslo služby SIPY 246035499, na kterém Vám automat po uvítání sdělí číslo ze kterého voláte a následně Vám bude posílat zpět do sluchátka vše co řeknete do mikrofону. Můžete si tak ověřit, že SIPY je nejjednodušší volání přes Internet.

Možné problémy:

Pokud není telefon správně nakonfigurován zobrazí se ihned po startu informace Registrace selhala.

- **ověřte, že telefon je připojen k Internetu**
- **ověřte správné nastavení sipy parametrů**

Návod na návrat telefonu do továrních nastavení

V určitých případech bývá praktické mít možnost vrátit telefon do základních továrních nastavení a provést konfiguraci znovu. Tuto „poslední možnost“ doporučujeme zejména v následujících situacích:

- zapomenete heslo pro přístup do konfigurace
- zakoupíte telefon již nastavený, ale potřebujete mít jistotu správnosti nastavení (např. na výzvu SIPY operátora při řešení problémů)
- hodláte telefon prodat a nechcete, aby byly Vaše nastavené údaje zneužity
- adaptér se začne chovat problémově (výpadky hovorů, nedostupnost pro příchozí hovory i po restartu adaptéru, atp.), přestože již byl nastaven a fungoval

Postup resetu základny:

- základnu odpojte od routeru i napájení
- stiskněte držte tlačítko na čelní straně základnové stanice
- připojte napájení základnové stanice
- stále držte tlačítko, dokud se rycle nerozblíká (cca. 6 vteřin), poté jej uvolněte
- základnová stanice se restartuje
- můžete připojit základnovou stanici k routeru

Postup resetu sluchátka:

- v sekci MENU-Nastaveni-Sluchatko-Tovarni Nastveni sluchatka potvrďte volbu OK
- přepnutí sluchátka do čestiny provedte dle výše uvedeného postupu
- následně je nutné sluchátko zaregistrovat k základnové stanici
- vstupte do sekce MENU-Nastaveni-Sluchatko-Prihlasit sluchatko
- vložte PIN (v továrním nastavení 0000 – 4x nula), volbu potvrďte OK
- na základnové stanici podržte 5 vteřin tlačítko na čelní straně
- sluchátka a základnová stanice se spáruje a případně (pokud jste neresetovali základnovou stanici, bude přenesen i telefonní seznam)